



ORO-SENSO-MIC-2

Współpracuje z oświetleniem LED



Napięcie [V] Voltage [V] Stromversorgung [V] Napätie [V] Napájení [V] Напряжение [V]	220-240 AC	Regulacja zasięgu działania czujnika [m] Detection distance [m] Detektionsreichweite [m] Prevádzkový rozsah snímača [m] Provozní rozsah snímače [m] Дальность обнаружения [m]	1-10
Częstotliwość [Hz] Rated frequency [Hz] Frequenz [Hz] Frekvencia [Hz] Frekvence [Hz] частота [Гц]	50/60	Regulacja czasu pracy Time Setting Nachlaufzeit Regulácia pracovného času Zpoždění vypínání Задержка выключения	8s-30min
Częstotliwość [GHz] HF System [GHz] Frequenz [GHz] Frekvencia [GHz] Frekvence [GHz] частота [ГГц]	5,8	Regulacja natężenia światła [LUX] Light Control [LUX] Beleuchtungsstärke [LUX] Nastavenie intenzity svetla [LUX] Intenzita světla [LUX] Световой поток [LUX]	2~2000
Max. obciążenie [W] Rated Load [W] Nennstrombelastung [W] Max. Zatażenie [W] Max. zatížení [W] Мощность нагрузки [Вт]	1200	Temperatura pracy [°C] Working temperature [°C] Betriebstemperaturbereich [°C] Prevádzková teplota [°C] Rozsah provozní teploty [°C] Диапазон рабочих температур [°C]	-15 ~ +70
Moc promieniowana [mW] Transmission Power [mW] Sendeleistung [mW] Vysielací výkon [mW] Vysílací výkon [mW] Передача власти [мВт]	<10	Montaż Installation Montage Montáž Установка	wewnątrz na suficie
Pobór [W] Power Consumption [W] Nennstrombelastung [W] Max. Zatażenie [W] Max. zatížení [W] Мощность нагрузки [Вт]	approx. 0,9		
Kąt działania czujnika [°] Detection Angle [°] Erfassungsbereich [°] Uhol senzora [°] Uhel senzoru [°] Угол обнаружения [°]	360		

LED~POL®

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Białatel.: +48 33 822 63 00
fax: +48 33 488 02 55e-mail: biuro@led-pol.pl
marketing@led-pol.pl